

Service Kürzel für Stadtwerke

(ZRN=Zielrufnummer)

Rufnummernunterdrückung:

FALLWEISE UNTERD	RÜCKUNG DER RUFNUMMERNÜBERMITTLUNG:	*31*(ZRN)
Effekt:	Rufnummer wird beim nächsten Ruf nicht angezeigt	
Entfernen:	wird danach automatisch entfernt	
FALLWEISE ANZEIGE	DER RUFNUMMERNÜBERMITTLUNG:	#31#(ZRN)
Effekt:	Rufnummer wird beim nächsten Ruf angezeigt. Wird angewendet,	,
	wenn auf der Adresse im AareSwitch ein fixe Rufunterdrückung	
	konfiguriert ist.	
Entfernen:	wird danach automatisch entfernt	
Anrufweitersch	altung (AWS):	
AWS SOFORT		*21*(ZRN)#
Effekt:	Jeder Anruf wird sofort umgeleitet	, ,
AWS STATUS:		*#21
AWS ENTFERNEN:		#21#
AWS NACH 20 SEKU	NDEN	*61*(ZRN)#
Effekt:	Jeder Anruf wird erst nach 20 Sekunden umgeleitet	- ()
AWS STATUS		*#61
AWS ENTFERNEN:		#61#
AWS WENN BESETZ	Ţ:	*67*(ZRN)#
Effekt:	Anruf wird nur bei besetzter Rufnummer umgeleitet	- (,
AWS STATUS:		*#67
AWS ENTFERNEN:		#67#
AWS WENN CPE NIC	CHT REGISTRIERT	*22*(ZRN)#
Effekt:	Anruf wird bei nicht registrierter CPE umgeleitet	(,
AWS STATUS:	5	*#22
AWS ENTFERNEN:		#22#
PARALLELRUF:		*481*(ZRN)#
Effekt:	Klingelton erfolgt an einem zweiten Anschluss gleichzeitig	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
STATUS:		*#481
Entfernen:		#481#



Rufabweisungen:

•	
	26
Der Anrufende hört die Meldung "Bitte nicht stören"	
	*#26
	#26#

PRUCKTER RUFNUMMER ABWEISEN:	*28*
Der Anrufende hört die Meldung "Keine Anrufe mit unterdrückter	
Rufnummer auf diese Nummer erlaubt"	
	*#28
	#28#
NS UND RUFABWEISUNGEN LÖSCHEN:	*00#
Alle mit *#-Prozeduren aktivierte AWS und Rufabweisungen	
werden gelöscht.	
	*#00
	Der Anrufende hört die Meldung "Bitte nicht stören" PRÜCKTER RUFNUMMER ABWEISEN: Der Anrufende hört die Meldung "Keine Anrufe mit unterdrückter Rufnummer auf diese Nummer erlaubt" NS UND RUFABWEISUNGEN LÖSCHEN: Alle mit *#-Prozeduren aktivierte AWS und Rufabweisungen

*00# ist bei T-Com nicht möglich!